



Règle d'Or N° 2

J'utilise tous les moyens de Protection contre les chutes

Consignes de sécurité pour s'accrocher aux lignes de vie (LDV) sur les chemins de roulement

Contexte :

- Sur Florange, les chemins de roulement sont équipés de plusieurs modèles de lignes de vie, avec des méthodes de connexion différentes exigée par les fabricants (ex : manucroche, coulisseau).

Problème principal identifié auprès des utilisateurs :

- Utilisation de matériel d'accroche non conforme aux exigences du constructeur (ex : manucroche sur ligne de vie double Tractel Travsafe) pour notre personnel et celui des entreprises extérieures

Consigne pour s'accrocher sur les lignes de vie :

- **Respect obligatoire des exigences du fabricant de LDV** (information à récupérer dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), à disposition auprès des gestionnaires de zone ou des mainteneurs)
-  Focus pour les lignes de vie Tractel Travsafe, utilisation du coulisseau Travsafe à jour de ses vérifications réglementaires. Interdiction d'utiliser les manucroches sur ce type de lignes de vie.



Manucroche de marque 3M



Coulisseau pour Travsafe
marque Tractel

Equipement en coulisseaux Travsafe Tractel pour le personnel :

- Les coulisseaux doivent être à jour de leur contrôle réglementaire.
- Pour les commandes de nouveau matériel, privilégier les coulisseaux ouvrants (permettant de s'accrocher en tous points, et pas uniquement aux extrémités de la ligne de vie).
- Avec les entreprises extérieures, ces sujets doivent être rappelés au moment de l'ICP, dans la rubrique « matériel mis à disposition par AMF ».



Gestion des cas particuliers où le coulisseau ne peut être utilisé de manière continue (ex : discontinuité dans les angles) :

- Un inventaire est en cours pour identifier ces points spécifiques et décider des mesures à mettre en place (ex : ajout d'un anneau d'ancrage) en fonction de chaque situation.
- En attendant, la mesure dérogatoire décidée est d'utiliser le manucroche sur les 2 câbles, en veillant à toujours rester connecté à la LDV, et en ne travaillant jamais seul.
- Exemple dans les angles, en extrémité de LDV, pour passer de la LDV1 à la LDV2 :
 - ✓ Etant toujours connecté avec son coulisseau sur la LDV1, mettre le manucroche avec la 2^o longe sur les 2 câbles de la LDV2
 - ✓ Retirer son coulisseau de la LDV1 et le mettre sur la LDV2 en se reconnectant.

Renouvellement des LDV :

- L'objectif est d'harmoniser le parc avec des LDV mono câble permettant une connexion par manucroche, dans le respect des exigences du constructeur.
- Le remplacement des LDV double câble se fera donc dans cette optique.

Rappels essentiels

- Tout travail avec harnais implique de **ne pas travailler seul** et d'avoir **un point d'arrêt dans le MOS**.
- Exemple : Vérification préalable des conditions de sécurité avant de commencer l'intervention
- [Lien vers le standard AMF sur la sécurisation des travaux en hauteur.](#)

